

Block 26



BLOCK 26

FREQ	SW SET	DVB-T CH	GROUP
666,100	05	45	A
666,700	0B	45	A
667,600	14	45	A
668,200	1A	45	A
669,500	27	45	A
670,400	30	46	A
670,900	35	46	A
671,700	3D	46	A
678,100	7D	47	B
680,300	93	47	B
681,000	9A	47	B
682,300	A7	47	B
684,100	B9	47	B
685,000	C2	47	B
687,600	DC	48	B
689,900	F3	48	B

BLOCK 26

FREQ	SW SET	DVB-T CH	GROUP
672,500	45	46	C
673,100	4B	46	C
674,000	54	46	C
674,600	5A	46	C
675,600	64	46	C
676,800	70	46	C
677,300	75	46	C
677,900	7B	46	C
683,500	B3	47	D
684,500	BD	47	D
685,000	C2	47	D
686,700	D3	48	D
687,400	DA	48	D
688,000	E0	48	D
688,700	E7	48	D
690,500	F9	48	D

Grupp A, B, C och D är förprogrammerade i SRA/SRB/SRC/LR/UCR411
 Grupp A och B (i samma ELLER närliggande block) kan användas samtidigt
 Grupp C och D (i samma ELLER närliggande block) kan användas samtidigt