

Block 21



BLOCK 21

FREQ	SW SET	DVB-T CH	GROUP
538,100	05	29	A
538,700	0B	29	A
539,600	14	29	A
540,200	1A	29	A
541,500	27	29	A
542,400	30	30	A
542,900	35	30	A
543,700	3D	30	A
550,100	7D	31	B
552,300	93	31	B
553,000	9A	31	B
554,300	A7	31	B
556,100	B9	31	B
557,000	C2	31	B
559,600	DC	32	B
561,900	F3	32	B

BLOCK 21

FREQ	SW SET	DVB-T CH	GROUP
544,500	45	30	C
545,100	4B	30	C
546,000	54	30	C
546,600	5A	30	C
547,600	64	30	C
548,800	70	30	C
549,300	75	30	C
549,900	7B	30	C
555,500	B3	31	D
556,500	BD	31	D
557,000	C2	31	D
558,700	D3	32	D
559,400	DA	32	D
560,000	E0	32	D
560,700	E7	32	D
562,500	F9	32	D

Grupp A, B, C och D är förprogrammerade i SRA/SRB/SRC/LR/UCR411
 Grupp A och B (i samma ELLER närliggande block) kan användas samtidigt
 Grupp C och D (i samma ELLER närliggande block) kan användas samtidigt